



Achtung:

- Anlage durch Elektrofachkraft installieren bzw. prüfen lassen
- Bedienungsanleitungen lesen
- OVP und LVP Abschaltungen regelmäßig testen
- Bei LipPro1-6 Variante, zusätzlich KAB_BAL_ACTIVE_4 (B6081)
- Verlegung Hochstromkabel: Einadrige, frei in Luft verlegte Leitungen, wobei die Leitungen mit Zwischenraum von mindestens Leitungsdurchmesser verlegt sind
- Kontakte Zellverbinder/Zellen vor der Montage reinigen (Schleifpapier)
- Zellverbinder mit vorgeschriebenen Drehmoment anziehen:
- M6: 12-15 Nm
- M8: 15-25 Nm
- M12: 35-45 Nm
- M14: 40-50 Nm
- Einbaulage der Zellen nur senkrecht, also Pole nach oben, auch wenn andere Quellen im Internet gegenteiliges behaupten!

- Hinweise:**
- 1) BMS - Batterie Management System --> Zellenüberwachung ECS LipPro1-x
 - 2) LVP - Low Voltage Protection
 - 3) OVP - Over voltage Protection