Art.-Nr.: 140602

Datenblatt



K'ELECTRIC GMBH | Carl-Benz-Str. 7 | D-95448 Bayreuth Tel.: +49 921 151 26 78-0 | Fax: +49 921 151 26 78-20 office@k-electric-gmbh.de | www.k-electric-gmbh.de

NH Sicherung Größe 000, 2A

NH000 (gL)-gG mit Spannungsführenden Grifflaschen inkl. Kombinationskennmelder

- ✓ Betriebsklasse (gL) gG
- ✓ Baugrößen lt. Norm: NH 000
- ✓ Doppelkennmelder
- ✓ spannungsfü hrende Grifflaschen
- ✓ Ganzbereichs-Sicherungseinsätze (für Kabel und Leitungsschutz)
- √ für allgemeine Anwendungen
 - **Selektivität

NH-Sicherungseinsätze sind im Verhältnis 1:1,6 der Bemessungsströme mit allen Sicherungseinsätzen selektiv, die folgenden Anforderungen entsprechen:

- ✓ Betriebsklasse gG entspricht IEC 60269-2, 60269-3
- ✓ Betriebsklasse gG entspricht DIN VDE 0636 Teil 2,3

Gewicht: 0,120 / Stk, VPE: 3

Geprüft nach

DIN VDE 0636-2, IEC 60269-2, IEC 60269

Elektrische Daten nach IEC

 Betriebsklasse:
 (gL) - gG

 Baugrößen It. Norm:
 NH 000

Bemessungsspannungsbereich NH 000: AC 500V / DC 250V

Stromstärke 2A Verlustleistung 1,9W

AC Bemessungsausschaltvermögen bei einer

Bemessungsspannung von AC 400V 100 kA
Bemessungsspannung von AC 500V 120 kA

DC Bemessungsausschaltvermögen bei einer

Bemessungsspannung von DC 250V $40 \text{ kA}_{\text{eff}}$

max. Bemessungstrom DC in A bei einer Zeitkonstante < 20ms der NH-Sicherungseinsätze 500V (gL)-gG

Größe 000 bei DC 250V 100 A

Temperatur in °C -5 bis + 40° C (Durchschnitt 35° C)



Art.-Nr.: 140602

Datenblatt




K'ELECTRIC GMBH | Carl-Benz-Str. 7 | D-95448 Bayreuth Tel.: +49 921 151 26 78-0 | Fax: +49 921 151 26 78-20 office@k-electric-gmbh.de | www.k-electric-gmbh.de


Mechanische Daten


Material der Kontakte: Material des (Sicherungs-) Körpers: Kupfer, versilbert Keramik

Abmessungen



Kennlinien





50 Hz Effektivwert des unbeeinflussten Stromes (Svm.) Ip (A)




Art.-Nr.: 140602

Datenblatt



K'ELECTRIC GMBH | Carl-Benz-Str. 7 | D-95448 Bayreuth Tel.: +49 921 151 26 78-0 | Fax: +49 921 151 26 78-20 office@k-electric-gmbh.de | www.k-electric-gmbh.de



Bemessungsstrom (A)